

Kodak Scan Station 100

Nouveautés

Que ce soit dans votre service, votre pays, ou à l'autre bout du monde, il suffit de quelques instants pour diffuser des documents sur le réseau de votre entreprise.

Numérisez vos documents pour les partager par courrier électronique, les enregistrer sur un répertoire réseau, les imprimer, les stocker sur une clé USB ou en faire des fichiers PDF indexés – le tout avec un seul appareil.

Le **Kodak Scan Station 100** permet de faire tout ceci, et plus encore. Cet appareil solide, fiable et compact est une solution bureautique de partage de documents qui se connecte à l'infrastructure réseau sans nécessiter l'achat de matériel ou de logiciels supplémentaires.

En outre, le nouveau **Kodak Scan Station 100** est plus innovant, souple et intuitif que jamais. Il prend en charge bien plus de modèles d'imprimantes et de configurations d'impression. Il offre plusieurs options d'appellation des fichiers par un préfixe prédéfini ou la saisie manuelle du nom. L'écran tactile couleur permet d'envoyer facilement des documents à plusieurs destinations.

C'est en quelque sorte un borne qui permet de centraliser la gestion de vos documents professionnels. Utilisable par tous, il optimise la productivité de votre bureau.

Bénéficiez d'une productivité maximale

Pour les bureaux qui traitent de nombreux types de documents :

- Éliminez l'envoi, la télécopie et l'archivage des documents papier
- Numérisez simultanément les deux faces des documents
- Numérisez les documents en couleur, en noir blanc ou en niveaux de gris avec une vitesse maximale de 50 images par minute
- Une utilisation multitâche remarquablement simple

Profitez des avantages

Ce que seul Kodak peut vous offrir :

- Aperçu couleur à l'écran pour confirmer en temps réel la capture et le transfert de l'image
- Une qualité d'image exceptionnelle grâce à la technologie Kodak Perfect Page de traitement des images
- Connecteurs intégrés pour les clés USB permettant le stockage d'images et l'enregistrement des profils de configuration des utilisateurs
- L'écran tactile pivotant permet une utilisation facile et ergonomique
- Un module d'alimentation pour documents spéciaux (insertion et sortie à l'avant) permet de numériser les cartes laminées rigides et autres documents petits ou épais

Faites confiance à KODAK Service & Support

Prolongez votre garantie de 12 mois à 36 mois sur site, avec :

- Assistance téléphonique dans votre langue
- Conseils pour l'installation du matériel
- Pièces, main-d'œuvre et déplacement
- Intervention le jour ouvrable suivant
- Assistance par un technicien Kodak Service Support

30 jours d'essai gratuit de NSI AUTOSTORE Express

Ce logiciel convivial permet d'effectuer les opérations suivantes :

- Transmettre immédiatement les documents numérisés à plusieurs systèmes de gestion documentaire
- Améliorer la sécurité avec l'identification de l'utilisateur au niveau de l'appareil
- Prévisualiser les images numérisées avec possibilité de renumériser, de faire pivoter l'image, etc., en une opération
- Indexer les documents au fil de la numérisation en validant les données par référence à des sources externes

Pour plus d'informations sur l'essai de 30 jours du serveur AUTOSTORE Express, consultez le site www.nsius.com/go/kodak.

Connectivité	10/100 Base T, pas besoin d'ordinateur hôte
Modes de sortie	Partage réseau, impression, courrier électronique, clé USB, FTP (anonyme, authentifié, proxy pris en charge)
Protocoles réseau	TCP/IP, SMB, SMTP authentifié (ouverture de session, texte simple, CRAM, NTLM), DHCP (ou statique), authentification de domaine NT
Formats de fichiers en sortie	TIFF mono- ou multipage, JPEG, PDF et PDF indexé
Panneau de commande	Ecran tactile de 93 mm x 133 mm, couleur 18 bits, résolution de 640 x 480 pixels
Processeur, mémoire, disque dur intégrés	Celeron D de 2,4 GHz, 1 Go de mémoire vive, disque dur de 40 Go
Technologie de numérisation	Capteur CCD double, résolution optique de 600 dpi ; capture couleur en 48 bits, sortie couleur en 24 bits (8 x 3) ; sortie en niveaux de gris 8 bits (256 nuances)
Eclairage	Fluorescent (cathode froide)
Résolution de sortie	75, 100, 150, 200, 240, 300, 400 et 600 dpi
Fonctions de traitement d'image	Numérisation Perfect Page, redressement, recadrage automatique
Vitesses (portrait, A4)	Noir blanc / niveaux de gris : jusqu'à 25 ppm/50 ipm à 200 dpi Couleur : jusqu'à 25 ppm/40 ipm à 200 dpi
Module d'alimentation	Jusqu'à 50 feuilles de papier de 75 g/m ² Module d'alimentation spécial (insertion et sortie à l'avant) permettant de numériser des documents un par un
Taille maximale des documents	215 x 863 mm - peut être limitée pour certaines résolutions
Taille minimale des documents	Insertion feuille à feuille (avec le module d'alimentation spécial) : 50 mm x 87,5 mm Lots de documents : 75 mm x 125 mm
Epaisseur et grammage du papier	Papier de 52 à 105 g/m ²
Volume quotidien recommandé	Jusqu'à 1000 pages par jour
Consommation électrique	En veille : <75 W ; en marche : <95 W
Environnement	Température de fonctionnement : de 10 à 35° C ; hygrométrie : 10 à 85 % d'humidité relative
Visas et certifications	AS/NZS 3548 Classe A (C-Tick Mark), CAN/CSA-C22.2 N° 60950-1 (TUV C Mark), Canada ICES-003 version 3 (Classe A), GB4943, GB9254 (Classe A), GB 17625,1 Courants harmoniques (CCC « SE » Mark), EN 55022 Emissions du matériel informatique (Classe A), EN 61000-3-3 Vacillements, EN 55024 Immunité du matériel informatique (CE Mark), EN 60950 (TUV GS Mark), IEC 60950, CISPR 22 Classe A, VCCI (Classe A), CNS 13438 (Classe A), CNS 14336 (BSMI Mark), UL 60950-1 (TUV US Mark), CFR 47 Section 15 Sous-section B (FCC Classe A), Argentine S-Mark
Dimensions	Poids : 18,1 kg ; profondeur : 33,8 cm, largeur : 59,7 cm ; hauteur : 28,7 cm
Contenu du carton	Kodak Scan Station 100, sept câbles d'alimentation adaptés aux divers pays, manuel d'utilisation, CD-ROM d'installation et de documentation, manuel d'installation rapide, trois clés USB, module d'alimentation pour documents spéciaux, Organisateur de configuration
Accessoires disponibles	Clés USB
Consommables disponibles	Modules d'alimentation, chiffons de nettoyage pour rouleaux, chiffons antistatiques
Garantie	12 mois sur site, intervention dans les 4 jours, assistance téléphonique dans la langue locale
Extension de garantie	36 mois sur site, intervention le jour ouvrable suivant, pièces, main-d'œuvre et déplacements, assistance téléphonique dans la langue locale
Spécifications recommandées pour les clés USB	USB 2.0, espace minimum pour stocker une configuration : 32 Mo, espace minimum pour stocker des images/fichiers : 128 Mo
Configuration minimale pour l'installation du logiciel d'organisation de configuration du Scan Station 100	Processeur Pentium 3, 1 GHz ou supérieur, 512 Mo, USB 1.1 ou 2.0, système d'exploitation Windows XP ou Windows 2000

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. La disponibilité des services peut être restreinte à certaines régions. Pour plus d'informations, contactez Kodak ou votre revendeur de produits Kodak.



Nous sommes là pour vous servir.
Kodak Service & Support

Pour plus d'informations, consultez le site : www.kodak.com/go/docimaging
www.kodak.com/go/contactservice

